

# AJ-STARTERKIT-CAM-4G-W

Ajax



## Caratteristiche

Sistema di allarme anti-intrusione professionale AJAX con comunicazione senza fili bidirezionale.

Il facile collegamento ha un'alta affidabilità grazie al suo protocollo avanzato Jeweller con cifratura di alta sicurezza AES. L'esclusivo sistema di monitoraggio istantaneo ed intelligente rileva l'inibizione del segnale identificando un certo tempo di inattività specifico e, a sua volta, riduce i costi di manutenzione in quanto garantisce prolungare notevolmente la durata delle batterie dei rilevatori senza compromettere la sicurezza. Il segnale inalambrico può coprire distanze fino a 2 km in uno spazio aperto. Comprende anche funzioni per facilitare l'installazione, come il supporto intelligente (Smart-Bracket) o il facile allacciamento dei rilevatori al sistema di allarme.

Consente fino a 100 zone wireless, consentendo la possibilità di raggruppare questi dispositivi fino a 9 gruppi diversi, su cui si potranno eseguire le diverse azioni di inserimento, inserimento parziale, disinserimento. Queste periferiche wireless Ajax hanno diverse configurazioni possibili, come la zona di 24 ore, o la zona con ritardo di entrata o uscita...

Il pannello AJ-HUB2-4G-W ha un ingresso di alimentazione AC 110-250 V e anche una batteria di backup ricaricabile con durata fino a 16 ore. Questa centrale incorpora il protocollo via radio Wings per ricevere immagini dal Rilevatore con foto-verifica AJ-MOTIONCAM-W.

La comunicazione Ethernet e la connessione 4G rappresentano il principale vantaggio per l'accesso da remoto, sia per l'utente che per l'installatore, in quanto è possibile collegarsi tramite il software per PC AJAX PRO Desktop e le applicazioni mobili per iOS e Android Ajax Security Systems (utente finale) e AJAX PRO : Tool for Engineers (professionisti). Attraverso queste applicazioni è possibile configurare l'intero sistema, gestire gli utenti e le loro autorizzazioni, aggiungere i dispositivi, raggrupparli per zone e modificarne le configurazioni. Il cloud è compatibile con IP dinamico senza necessità di aprire le porte.

L'utente Ajax godrà di multipli vantaggi, ricevendo notifiche affidabili e istantanee sia sul software del desktop che sulle app mobile. Come complemento aggiuntivo al sistema di allarme Ajax, dall'applicazione cellulare è possibile aggiungere fino a 25 telecamere IP o canali di videoregistratore per poter verificare lo streaming video dal vivo.

Il kit comprende il pannello di controllo AJ-HUB2-4G-W, un Rilevatore con foto-verifica AJ-MOTIONCAM-W, un contatto magnetico AJ-DOORPROTECT-W e un telecomando AJ-SPACECONTROL-W.

## Specificazioni

---

### Pannello Di Controllo

Marca	Ajax
livello di sicurezza	Grado 2
Modello	AJ-HUB2-4G-W
Frequenza RF	868 MHz. Protocollo via radio Jeweller
sicurezza interna	Tamper anti-apertura
Sirena interna	Non disponibile
Comunicazione	Ethernet / Dual SIM 4G (LTE)
Massimo di dispositivi	100 (max. 10 sirene)
Integrazione video	Fino a 25 Telecamere IP o canali di videoregistratore
Numero di utenti	Fino a 50
Comunicazione con CRA	ID contatto / SIA
Compatibilità	NON compatibile con ocBridge e uartBridge
Materiale dell'alloggiamento	Plastica ABS
Alimentazione	AC 110~250 V, 50/60 Hz
Batteria di backup	Durata fino a 16 ore
Temp. funzionamento	+5° C ~ 40° C
Dimensioni	163 (l) x 163 (H) x 36 (H) mm

### PIRCAM

Modello	AJ-MOTIONCAM-W
Tecnologia	PIR volumetrico con telecamera
livello di sicurezza	Grado 2
Lente PIR	24 zone e 6 piani
Campo di rilevamento	12 m / H: 88.5° / V: 80° / Installazione 2.4 m

<b>Frequenza</b>	868 MHz Jeweller e Wings (invio immagini)
<b>Distanza di trasmissione</b>	? 1700 m in spazio aperto
<b>Pet immune</b>	? 20 kg, ? 50 cm
<b>Anti-mascheramento</b>	Non disponibile
<b>Sensibilità</b>	Regolabile. 3 livelli (basso, medio y alto)
<b>Risoluzione delle immagini</b>	Fino a VGA (640 x 480)
<b>Numero di immagini</b>	Fino a 5 immagini per ciascun rilevamento
<b>Invio di immagini</b>	Invio e ricezione di immagini in meno di un minuto
<b>Illuminazione a infrarossi</b>	IR per la modalità notturna
<b>Indicazione LED</b>	Allarme, tamper, segnale
<b>Batteria</b>	2 pile CR123A 3.0 V (durata fino a 4 anni)
<b>Compatibilità</b>	AJ-HUB2-W/B
<b>Temp. funzionamento</b>	0° C ~ 40° C
<b>Materiale dell'alloggiamento</b>	Plastica ABS
<b>Dimensioni (senza staffa)</b>	135 (l) x 70 (La) x 60 (Lu) mm

### Contatto magnetico

<b>Modello</b>	AJ-DOORPROTECT-W
<b>livello di sicurezza</b>	Grado 2
<b>Distanza di trasmissione</b>	? 2000 m in spazio aperto
<b>Frequenza</b>	868 MHz
<b>Batteria</b>	1 pila CR123A 3.0 V (durata approssimata 7 anni)
<b>Materiale dell'alloggiamento</b>	Plastica ABS
<b>Dimensioni</b>	90 mm (P) x 20 (Ø) mm

### Telecomando

<b>Modello</b>	AJ-SPACECONTROL-W
----------------	-------------------

<b>Distanza di trasmissione</b>	? 1000 m in spazio aperto
<b>Frequenza</b>	868 MHz
<b>Batteria</b>	1 pila CR2032 3.0 V (durata approssimata 5 anni)
<b>Temp. funzionamento</b>	-20° C ~ 50° C
<b>Materiale dell'alloggiamento</b>	Plastica ABS
<b>Dimensioni</b>	65 (l) x 37 (La) x 10 (Lu) mm