

# AJ-MULTITRANSMITTER-3EOL-W

Ajax



## Caratteristiche

---

- Ajax
- Espansione di zone cablate via radio
- Senza fili 868 MHz Jeweller
- Bidirezionale
- Portata dell'antenna interna in campo aperto 2000 m
- 18 ingressi cablati d'allarme e di tamper antisabotaggio
- Ingressi allarme NO, NC, EOL, 2EOL, 3EOL
- Rilevazione dell'inibizione
- Tamper anti-apertura
- Uscita alimentazione 12 V / 1 A
- Alimentazione 220 VAC e batteria di backup 4 o 7 Ah (non inclusa)
- Compatibilità con rilevatori di terze parti con uscita allarme cablata
- Compatibilità della funzione 3EOL con Hub Plus, Hub 2 (2G e 4G), Hub 2 Plus
- Colore bianco

## Specificazioni

---

<b>Marca</b>	Ajax
<b>Frequenza</b>	868 MHz Jeweller
<b>Distanza di trasmissione</b>	? 2000 m in spazio aperto
<b>Rilevazione anti-inibizione</b>	Disponibile
<b>Ingressi cablati</b>	Fino a 18 ( Antintrusione, Antincendio, Soccorso medico, Pulsante antipanico, Allarme gas, Allarme antimanomissione, Malfunzionamento, Allagamento, Personalizzato)
<b>Ingresso tamper</b>	NC: Normalmente Chiuso
<b>Ingressi allarme</b>	NO, NC, EOL, 2EOL, 3EOL / A impulso o bistabile
<b>Resistenza di fine linea EOL</b>	Da 1 k? a 15 k? con aumenti di 100 ?
<b>Lunghezza del cavo</b>	Fino a 400 metri
<b>Tamper anti-apertura</b>	Anteriore e posteriore
<b>Uscita alimentazione</b>	Due uscite 12 V / 1 A (in totale) per rilevatori cablati
<b>Compatibilità</b>	Compatibile con Hub, Hub Plus, Hub 2 (2G e 4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid, ReX e ReX 2
<b>Compatibilità della funzione 3EOL</b>	Compatibile con Hub Plus, Hub 2 (2G e 4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid, ReX e ReX 2
<b>Alimentazione</b>	AC 110~250 V, 50/60 Hz
<b>Batteria di riserva</b>	Batteria 12 V / 4 o 7 Ah (non inclusa)
<b>Funzioni avanzate</b>	KeyArm Zone
<b>Temp. funzionamento</b>	-10 °C ~ 40 °C
<b>Dimensioni della batteria di backup</b>	150 (l) x 64 (La) x 94 (Lu) mm
<b>Dimensioni</b>	238 (l) x 192 (La) x 100 (Lu) mm
<b>Colore</b>	Bianco