

AJ-TRANSMITTER

Ajax



Caratteristiche

- Ajax
- Trasmittitore via radio
- Senza fili 868 MHz Jeweller
- Bidirezionale
- Portata dell'antenna interna in campo aperto 1600 m
- Ingresso allarme cablato e tamper antimanomissione
- Compatibilità con rilevatori di terze parti con uscita allarme cablata
- Rilevazione dell'inibizione
- Tamper anti-apertura
- Uscita di alimentazione 3.3 V
- Alimentazione 3 pile CR123A 3.0 V

Specificazioni

Marca	Ajax
Frequenza	868 MHz Jeweller
Distanza di trasmissione	? 1600 m in spazio aperto
Rilevazione anti-inibizione	Disponibile
Entrata dell'allarme	Disponibile. NO/NC (Configurabile)
Ingresso tamper	Disponibile. NO/NC (Configurabile)
Tamper anti-apertura	Accelerometro
Uscita alimentazione	3.3 V
Funzioni avanzate	KeyArm Zone
Temp. funzionamento	-25 °C ~ 50 °C
Batteria	3 pile CR123A 3.0 V
Dimensioni	100 (l) x 39 (La) x 22 (Lu) mm