

KP-700

Tastiera indipendente

Wireless

Antenna interna

Permette armato/disarmato

Compatibile con portachiavi di
prossimità

Alimentazione 3 batterie AAA 1.5 V

LR6



Tastiera indipendente per inserire / disinserire il sistema di allarme. Supporta il pannello di allarme, comunica in modalità wireless con questo, e vi permette di inserire l'antifurto attraverso la sua tastiera, e disarmare attraverso la stessa tastiera o tramite portachiavi di prossimità.

Può anche mettere questa tastiera sulla porta della vostra casa o in ufficio e nascondere il pannello di allarme in un luogo sicuro. Così, anche se un intruso entra e sabota la tastiera, il pannello di allarme continua a funzionare e ricevere segnali dai rivelatori, attivare la sirena e di inviare un avviso per il tuo cellulare.

- Esso consente di inserimento / disinserimento / parziale / SOS armato usando la tastiera
- Wireless 433 MHz con il pannello, con portata massima di 80 m
- Compatibile con la vicinanza con chiave per disarmare (che può essere scaricato da 50)
- Dotato di interruttore tamper anti-apertura
- Abilitare / disabilitare una serratura elettronica cablata

Especificaciones

Alimentazione 3 pile AAA da 1,5 V

Portachiavi di prossimità supportati 50 unità

Distanza di trasmissione ? 80 m (spazi aperti)

Frequenza 433 MHz (\pm 75 KHz)

Materiale della cover Plastica ABS

Temp. funzionamento -10° C ~ 55° C

Umidità relativa ? 80% (senza condensazione)

Dimensioni 135 (Al) x 90 (La) x 15 (Lu) mm

Peso 90 g