

SF-AC104

Control de acceso autónomo

Acceso por tarjeta EM y PIN

Salida de relé y pulsador

Wiegand 26

Control de tiempos

Apto para interior



Safire

Control de acceso autónomo

Acceso por tarjeta EM, contraseña y/o combinaciones

Teclado y carcasa de plástico

Indicador LED de señalización

Wiegand 26

Controladora integrada (pulsador y relé)

Control de tiempo de apertura y cierre

Especificaciones

Marca	Safire
Modelo	SF-AC104
Capacidad	Hasta 2.000 tarjetas/contraseñas
Modos de identificación	Tarjeta, PIN y combinaciones
Tarjeta de proximidad RFID	EM 125 kHz
Salidas	Relé NO/NC y pulsador
Comunicación	Wiegand 26
Alimentación	DC 12 V
Consumo en reposo	? 30 mA
Grado de protección	Interior
Temp. funcionamiento	-40° C ~ +60° C
Dimensiones	73 (An) x 96 (Al) x 20 (Fo) mm
Peso	200 g